

製品名	Razer Barracuda Pro	Razer Barracuda
読み方	レイザー バラクューダ プロ	レイザー バラクューダ
型番	RZ04-03780100-R3M1	RZ04-03790100-R3M1
JAN	4571585635995	4571585636008
カラー	ブラック	ブラック
発表日	2022/6/7(火)	2022/6/7(火)
発売日	2022/6/17(金)	2022/6/17(金)
税込希望小売価格	¥37,400	¥25,300
カテゴリー	ゲーミングヘッドセット	ゲーミングヘッドセット
概算サイズ mm (L x W x H)	(L): 210mm (W):175mm (H):94mm	(L): 210mm (W):173mm (H):88mm
重量 g	340	300
ケーブル長 m	<ul style="list-style-type: none"> ・ USB Type-C to Type-A充電ケーブル：約1.5m ・ USB Type-C⇄Type-A変換ケーブル：約1.5m 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3.5mm オーディオケーブル：約1.3m ・ USB Type-C to Type-A充電ケーブル：約1.5m ・ USB Type-C⇄Type-A変換ケーブル：約1.5m
ヘッドセットタイプ	オーバーヘッド	オーバーヘッド
周波数特性	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
インピーダンス	32Ω (@1kHz)	32Ω (@1kHz)
感度	96dB SPL/mW @1KHz	96dB SPL/mW @1KHz
ドライバータイプ	50mm径 RAZER™ TRIFORCE パイオセルロースドライバー	50mm径 RAZER™ TRIFORCE チタンドライバー
マイクタイプ	デュアルインテグレートMEMSビームフォーミングノイズキャンセリング	デュアルインテグレートECMビームフォーミングノイズキャンセリング
マイク感度	-38 ± 1 dB (@1kHz)	-33 ± 1 dB (@1kHz)
マイクSN比	70dB以上	65dB以上
マイク周波数帯域	100Hz - 10kHz	100Hz - 10kHz
マイク指向性	全指向性	全指向性
操作(イヤークリップ)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2.4GHz ワイヤレスと Bluetooth の切り替え (スマートスイッチ) ・ ANC レベル (ANC オン、環境認識、ANC オフ) ・ 音量調整 ・ マイクのミュート切り替え 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2.4GHz ワイヤレスと Bluetooth の切り替え (スマートスイッチ) ・ 音量調整 ・ マイクのミュート切り替え
ソフトウェア	Razer Mobile App / Razer Synapse 3.0	Razer Mobile App / Razer Synapse 3.0
対応機種	<ul style="list-style-type: none"> ・ PC (USB-C 2.4GHz, Bluetooth 5.2) ・ PlayStation (USB-A to USB-C 2.4GHz) ・ Mobile Devices (Supporting USB-C or Bluetooth 5.2) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ PC (USB-C 2.4GHz, Bluetooth 5.2) ・ PlayStation (USB-A to USB-C 2.4GHz) ・ Mobile Devices (Supporting USB-C or Bluetooth 5.2)
バックライト	なし	なし
接続方式	<ul style="list-style-type: none"> ・ USB-C Wireless (2.4GHz) ・ Bluetooth 5.2 (コーデック：AAC、SBC) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ USB-C Wireless (2.4GHz) ・ Bluetooth 5.2 (コーデック：AAC、SBC) ・ 3.5mm アナログ
保証期間	2年	2年
付属品	キャリングケース / Type-C Wireless ドングル / Type-A to Type-C 充電用ケーブル Type-A to Type-C ドングルアダプターケーブル マニュアル	Type-C Wireless ドングル / Type-A to Type-C 充電用ケーブル Type-A to Type-C ドングルアダプターケーブル / 3.5mm ステレオミニケーブル / マニュアル
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・ ハイブリッド型アクティブノイズキャンセリング (ANC) 技術 ・ THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA™) (~-90dB @ -3dBFS, 1kHz, with 32 Ω) ・ Razer SmartSwitch Dual Wireless ・ 最大40時間のバッテリーライフ ・ ソフトなレザーレット製メモリーフォーム ・ THX Spatial Audio(Windows 10® 64 ビット以降でのみ利用可能) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ Razer SmartSwitch Dual Wireless ・ 最大40時間のバッテリーライフ ・ ソフトな FlowKnit 製メモリーフォームイヤークッション ・ THX Spatial Audio(Windows 10® 64 ビット以降でのみ利用可能)
製品URL日本語	https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-audio/razer-barracuda-pro	https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-audio/razer-barracuda